

“ПАННО”

Чувствительный индикатор радиоизлучений

Паспорт и инструкция по эксплуатации



Москва 2005 г.

1. Назначение:

- Для оперативного обнаружения источников радиоизлучения и подслушивающих устройств всех типов, использующих радиоканал для передачи информации.
- Для выявления скрыто носимых радиомикрофонов, включенных мобильных и радио телефонов использующих цифровые стандарты (GSM, DECT и т. д.).
- Для выявления работающих подавителей диктофонов, радиомикрофонов и других источников ВЧ и СВЧ излучений.

Изделие имеет вид декоративного панно и органично вписывается в интерьер любого помещения, не вызывая подозрения у окружающих.

2. Технические характеристики:

Диапазон рабочих частот	0.06...2.5 ГГц.
Дальность обнаружения носимых радиомикрофонов работающих мобильных телефонов	3...6 м
Индикация	Световая (бегущий огонь для радиомикрофонов и голубой мерцающий светодиод для мобильных телефонов стандарта GSM)
Ток потребления в режиме ожидания	0,6 мА
Ток потребления в режиме индикации	5 мА
Время непрерывной работы от батареи	6 суток
Питание	Батарея типа "Крона" 9В либо сетевой адаптер питания 9В
Габаритные размеры	210x190x50 мм

3. Подготовка изделия к работе и работа:

- Включить питание. (Органы управления находятся на боковой стенке изделия).
- Настроить изделие. Для настройки изделия на местную электромагнитную обстановку медленно вращать многооборотный регулятор по часовой стрелке до появления индикации, а затем немного повернуть в обратном направлении. При этом индикация должна пропасть. (Внимание! Индикация имеет задержку на выключение 2...3 сек.)
- Изделие готово к работе.
- При обнаружении излучения радиомикрофонов на лицевой панели изделия появляется бегущий огонь, а при обнаружении излучения мобильных телефонов стандарта GSM начинает мерцать голубой светодиод.

4. Дополнительная информация:

Новое изделие обычно не требует регулировки, если фоновый уровень электромагнитного поля не превышает допустимых значений.

Работоспособность индикатора легко проверяется с помощью мобильного телефона.

Телефонные радиозакладки рекомендуется выявлять сначала при положенной, а потом при снятой трубке телефонного аппарата. При выявлении

изделие приближают к телефонному аппарату, телефонной розетке и подводящей телефонной линии.

5. Сведения о драгоценных металлах:

Чувствительный индикатор поля “ПАННО” драгоценных и редкоземельных металлов не содержат.

6. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В случае отказа оборудования в течение гарантийного срока владелец имеет право на гарантийный ремонт. При механических повреждениях корпуса или органов управления право на гарантию теряется, и ремонт производится за счет владельца.

Дата продажи

“ ” _____ 2003 г.

Подпись продавца

М.П.